

Produkttitel	MarkiDrive	Artikelnummer	20264
für ...	20015, 20016, 20031, 20032, 21000, 26000	Produktprogramm	MA, SH

Produktfoto



Lieferumfang

Menge	Einheit	
1	Stück	Funk-Markisenantrieb
1	Stück	Wandhalterung
1	Stück	Netzteil
1	Stück	Solarpanel inkl. Wandhalterung
1	Stück	Schraubenset
1	Stück	Montageanleitung

Technische Daten

Markisenantrieb:

Betriebsspannung	24 V DC
Max. Betriebsstrom	6 A
Akkutyp	NiMH 1700 mAh 24 V
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Einschaltdauer	4 Minuten
Leerlaufdrehzahl	90 U/Min
Bauart Markise	2x Gelenkarme, 3,0 m Ausfalllänge
Tuchfläche	max. 12 m ²
Standby Bereitschaft	12 mW
Standby Winterschlaf	2,4 mW
Schalldruckpegel	LpA ≤ 70dB(A)
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 44
Funk-Frequenz	868,4 MHz Schellenberg Radio System
Sendeleistung	max. +10 dBm / 10 mW
Reichweite im Gebäude*	max. 20 m
Reichweite Freifeld	max. 100 m

* Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden. Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in die Nähe von Störquellen wie große metallische Gegenstände, Elektrogeräte mit Metallgehäuse o.Ä.

Ladegerät:

Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume

Anwendungsbereich

- Zur Nachrüstung von Markisen auf Funksteuerung
- Schutzart IP44
- Steuerung
 - ➔ über Tasten am Gerät
 - ➔ über die Schellenberg Funk-Sender
 - ➔ komfortabel über das Schellenberg Smart Home-System bzw. das Smart Friends System

Produkttitel	MarkiDrive	Artikelnummer	20264
für ...	20015, 20016, 20031, 20032, 21000, 26000	Produktprogramm	MA, SH

Solarpanel:

Schutzart	IP 44
Anzahl Solarzellen	36 Zellen (jeweils 2 Zellen zusammenschaltet)
Ausgangsspannung	Max. 18,4 V
Ausgangsleistung	Max. 2,9 W
Anschlussleitung	3 m Länge, 2-adrige Leitung, mit 2-poligen Hohlstecker
Zubehör	Aufsteckbare und in der Neigung verstellbare Kunststoffhalterung zur Befestigung an der Hauswand.

Produktvorteile / Produktnutzen

- Zur einfachen Nachrüstung von Markisen auf Funksteuerung
- Geeignet für zweiarmige Markisen mit Kurbelgetriebe
- Akku-Betrieb, inkl. Ladegerät und Solarpanel
- Individuell programmierbare Steuerung am Gerät
- Überlastungsschutz mit automatischer Abschaltung
- Verlängerung auf weitere 50 cm möglich (Hakenverlängerung 20262)
- Maximaler Komfort per Funk-Steuerung
- Einfache Integration in das Schellenberg Smart Home-System und das Smart Friends System
- Einfache Montage, ideal für Heimwerker

Montagehinweise

- Markisenantrieb komplettieren (Haken einsetzen und Wandhalter befestigen)
- Markisenantrieb mit beiliegendem Netzteil aufladen
- Markisenantrieb an Markisenöse hängen und ausrichten
- Bohrpunkte anzeichnen, Markisenantrieb abhängen und Löcher bohren.
- Markisenantrieb wieder einhängen und mit beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Wand fixieren.

Verpackungsbeschreibung

Verpackungsart	Faltkarton
Bedruckung	4-farbig
Verpackungshöhe (mm)	690
Verpackungsbreite (mm)	220
Verpackungstiefe (mm)	100
Sprachen Verpackung	DE
Sprachen MA	DE
Bruttogewicht (g)	4380 g
Nettogewicht (g)	3687 g
Zolltarifnummer	84798997

Qualitätsprüfung

Prüfungsaufgaben für den Wareneingang:

- äußere Unversehrtheit der Kartonagen
- Qualität der Bedruckung und Farben
- stichprobenartig die Vollständigkeit der Produkte gemäß Stückliste

	<h1>Produktdatenblatt</h1>		Stand: 23.06.2020 Seite 3 von 3
Produkttitel	MarkiDrive	Artikelnummer	20264
für ...	20015, 20016, 20031, 20032, 21000, 26000	Produktprogramm	MA, SH

Abmessungen	Packshot
--------------------	-----------------

